GUIDE 10™
CARGADOR DE PILAS

Conoce tu aparato

CUÉLGALO
Tiene un cable muy resistente para colgarlo, que provee opciones muy convenientes para guardarlo.

PROTÉGELO
Las pilas están totalmente seguras detrás de una tapa transparente.

ÚSALO
Enchufa dispositivos electrónicos portátiles directamente desde el puerto USB.

ILUMÍNALO
Equipado con una linterna LED que no necesita ser reemplazada nunca.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Ubica las pilas en la dirección correcta.
3. Enciéndelo y úsalo.
4. Recárgalo desde cualquier panel solar GOAL ZERO NOMAD o fuente de energía con USB.

Cómo usarlo

1. *Interruptor*
   "On" para habilitar las salidas; cambia a 💡 para encender la linterna. Lee la explicación abajo.
2. *Energía LED*
   Indica encendido y estado de carga. Lee la explicación del interruptor
3. *Puerto de salida USB*
   Admite cualquier cable USB estándar para cargar dispositivos USB. Para usarlo, cambia tu GUIDE 10 a "on".
4. *Linterna LED*
   Más de 100 horas de luz por carga. No necesita ser remplazada. Enciéndelo con el interruptor.
5. *Puerto de carga solar*
   Recárgalo desde los paneles solares GOAL ZERO NOMAD 7 o NOMAD 3.5.
6. *Puerto de carga mini USB*
   Recárgalo desde fuentes USB, como una computadora.



Energía LED:

MIENTRAS SE CARGA	EN USO
PESTAÑEO ROJO LENTO – BAJO	VERDE – ENERGÍA DISPONIBLE
PESTAÑEO VERDE LENTO – MEDIO	AMARILLO – BAJO – ATENCIÓN
PESTAÑEO VERDE RÁPIDO – ALTO	ROJO – NO HAY ENERGÍA DISPONIBLE
VERDE COMPLETO – COMPLETO	

Interruptor:

"OFF"	SALIDA USB INHABILITADA.
"ON"	SALIDA USB ENCENDIDA.
"LUMIÈRE"	LUZ LED ENCENDIDA. SALIDA USB INHABILITADA.
	GUARDAR EN "OFF".
	CARGA EN CUALQUIER POSICIÓN.

Especificaciones Técnicas

Uso	
Carga desde lo siguiente:	*Tiempo de carga estimado:*
Cualquier fuente de energía USB	8 a 10 horas
GOAL ZERO NOMAD 3.5 (puerto solar)	6 a 8 horas
GOAL ZERO NOMAD 7 (puerto solar)	2 a 4 horas
Entradas	
Puerto mini USB	5V, 0,5A máx. (2,5W)
Salidas	
Pilas	4 pilas NiMH AA o AAA**
Puerto USB estándar	5,0V, 0,5A máx. (2,5W)
Linterna	100mW LED blanca, más de 100 horas*
Interior	
Capacidad de la batería	10 Wh*, uso únicamente de NiMH
Duración	cientos de ciclos*
Vida útil	12 meses*
Generalidades	
Peso c/ pilas	0,4 lb. (0,18kg.)
Dimensiones	2,5x4x0,75in. (14x14x39cm.)
Garantía	12 meses
Certificaciones	FCC y CE
Temp. de funcionamiento	32-104ºF (0-40ºC)

*Si se usan las baterías de níquel-hidruro metálico de baja auto descarga AA de GOAL ZERO.
** Las pilas AAA requieren un adaptador que de ser pedido, es gratis. Contacta directamente a GOAL ZERO para pedir uno.

Preguntas frecuentes

¿Qué pilas se pueden usar?
- Se puede usar y recargar cualquier pila NiMH AA o AAA.
- No recomendamos usar otro tipo de pilas.
- Se deben cargar 4 pilas del mismo tamaño al mismo tiempo, pero puede que no todas estén descargadas.

¿Cómo las cargo?
- Energía solar: Utiliza NOMAD 3.5 o NOMAD 7 de GOAL ZERO con el cable de carga solar para cargarlo rápido.
- Desde un USB: Utilízalo con cualquier fuente USB, como una computadora o cualquier fuente de alimentación GOAL ZERO.

¿Es a prueba de agua?
No, pero resiste climas difíciles. Se debe proteger de la luz solar directa. Es probable que no se dañe en una tormenta de lluvia inesperada.

¿Cómo está protegido?
Solamente debes enchufar y usarlo. El sistema integrado de gestión de batería evita la sobrecarga y la sobre descarga de las pilas. La salida USB solo suministrará la cantidad de energía necesaria.

Incluye:

Cable para carga mini USB
Cable para carga solar
Pack de 4 pilas AA recargables GOAL ZERO (en la mayoría de los kits)

Compatible con:

La mayoría de los dispositivos USB portátiles:
Celular, Smart phone
GPS, Reproductor de MP3

Productos GOAL ZERO:
Paneles solares NOMAD
Luces LUNA, BOLT, BLAZE

GOAL ZERO
POWER ANYWHERE

MANUAL DEL USUARIO

GUIDE 10™
CARGADOR DE PILAS

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual

CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG